

CNS 36-35 BATTERY

Mit schneller Kettengeschwindigkeit und breiter Schwertlänge: Die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Baumpflege.



Bestell-Nr.

1.444-050.0

- Ideal für die Baumpflege bei dickeren Ästen oder um kleine Bäume zu fällen
- Benutzerfreundliche Einstellungen und Bedienung
- Kettenbremse und Sicherheitsentriegelung für sichere Anwendung

Technische Daten

EAN-Code		4054278548968
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Führungsschiene	cm	351
Kettengeschwindigkeit	m/s	21
Kettenteilung		3/8" LP
Treibgliedstärke		1,1 mm / 0,043"
Anzahl der Treibglieder		52
Öltank Kapazität	ml	190
Garantierter Schalleistungspegel	dB(A)	104
Vibrationswert Vorderer Griff ($\Delta K=1.5 \text{ m/s}^2$)	m/s^2	3,6
Vibrationswerte Hinterer Griff ($\Delta K=1.5 \text{ m/s}^2$)	m/s^2	4,9
Antrieb		Bürstenloser Motor
Spannung	V	36
Leistung je Akkuladung *	Schnitte	max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,3
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	825 x 222 x 235

Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Führungsschiene	■	
Sägekette	■	
Ölflasche	■	
Kettenschutz	■	
Werkzeuglose Kettenspannung	■	
Automatische Kettenschmierung	■	
Kettenbremse	■	
Ölstandsanzeige	■	

■ im Lieferumfang enthalten.

* Ø Äste: 10 cm



Werkzeuglose Kettenspannung

- Müheloses Spannen der Kette per Drehknopf.



Automatische Kettenschmierung

- Für einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge.



Rückschlagschutz

- Kette stoppt sofort – für maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts.

ZUBEHÖR VON CNS 36-35 BATTERY 1.444-050.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 36/25	1	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 36/50	2	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	3	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power 36 V	4	2.445-037.0		<input type="checkbox"/>
	5	2.445-039.0		<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power 36 V	6	2.445-041.0		<input type="checkbox"/>
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 36/25	7	2.445-064.0	Das Starter Kit Battery Power 36/25 enthält einen 36 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku sowie ein 36-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der Kärcher 36 V Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power 36/50	8	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
KETTENSÄGE				
Kette CNS 36-35 Battery	9	2.444-020.0	Sorgt jederzeit für höchste Schnittqualität: die Kette für das 35 cm lange Schwert der Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery. Mit geringem Rückschlageffekt und werkzeuglosem Kettenspannsystem.	<input type="checkbox"/>
AKKUS				
Battery Power+ 36/60	10	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.