

# Akku Spezialset LXT

## DLX2271TJ

18 V

Ein leistungsstarker, BL Akkuschauber zum Schrauben und Bohren sowie ein kompakter Akku-Bohrhammer

Bürstenlose Maschine mit zwei Drehzahlbereichen zum Schrauben und Bohren für den professionellen Einsatz. Max. Drehmoment 54 / 30 Nm. Leichter, kurzer Bohrhammer mit SDS-Plus Aufnahme und Anti-Vibrationsgriff. Die Drehzahl kann zwischen 0 und 680 U/min eingestellt werden. Die Einzelschlagstärke beträgt 1,2 J, die max. Bohrleistung 17 mm in Beton.



### Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Bohrschauber LXT**  
**DDF484Z**



**Akku-Bohrhammer LXT**  
**DHR171Z**

# Akku-Bohrschrauber LXT

## DDF484Z

18 V • 54 Nm • 2.000 U/min

**Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren**

Ein effizienter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 54 / 30 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED-Arbeitslicht.



### Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 1,8 kg

### Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsplatz aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit Motorbremse
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku-Bohrhammer LXT

## DHR171Z

18 V • SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J

**Kompaktes bürstenloses Gerät für Schlag- und schlagfreies Bohren**

Besonders leichter und handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Handgriffkonstruktion. Zum Bohrhämmern und bohren geeignet. Die Geschwindigkeit kann zwischen 0 und 680 U/min eingestellt werden. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule und in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm.



### Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Schlagstärke	1,2 J
optimaler Bohrbereich (Beton)	5 - 8 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	17 mm
Max. Bohrleistung in Holz	13 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	10 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 4800 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min <sup>-1</sup>
Seitengriff	✓
Schallleistungspegel (dB)	97 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	86 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	2,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- Mit Konstantelektronik
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz
- Elektronisch regelbare Drehzahl

[Link zur Produktseite - www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weiteres Zubehör

## Mitgeliefertes Zubehör

324219-0

Tiefenanschlag



251314-2

Schraube M4x12



346317-0

Haken



763256-3

Schnellspann-Bohrfutter, 13 mm



784637-8

PH/Schlitz Doppelbit



## Passendes Zubehör

199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



821551-8

MAKPAC Gr. 3



P-71794

Schrauber-Holster



839387-1

MAKPAC Koffereinsatz



P-90629

Winkelschraubenaufsatz



## Service - DDF484Z

## Service - DHR171Z